



## Guida veloce per l'avvio di un progetto Data Recorder

L'utente deve eseguire le seguenti operazioni:


1. Lanciare il Data Recorder dal menù Start: START/Programmi/Seneca Z-NET3/Data Recorder
2. Si apre la seguente finestra




3. Cliccare su File/Apri e selezionare il file con estensione .sdr presente nella cartella del progetto ZNET3.




4. Si apre il progetto





5. Dalla sezione Impostazioni Generali, è possibile controllare/modificare i parametri di comunicazione Modbus RTU/Modbus TCP (PORTA COM e Baudrate oppure INDIRIZZO IP e porta TCP) ed il percorso del file xxxxx.mdb creato dal DataRecorder durante la registrazione.
6. Sezione Schedulatore: consente di impostare la registrazione Automatica o Manuale.  
 Nel caso di registrazione da schedulatore le possibili modalità sono:
  - Ad orari e giorni fissi
  - Registrazione continua con creazione periodica dei files.mdb
  - Avvio/Stop registrazione sullo stato di un ingresso digitale

NB. Dopo aver impostato la modalità prescelta, Avviare lo schedulatore premendo il corrispondente pulsante



Seneca Z-NET3 Data Recorder - C:\znet3\DEMO\_DR1\DEMO\_DR.sdr \*

File Visualizza Online Strumenti ?

**Finestre**

- Impostazioni Generali
- Scheduler**
- Pagine di visualizzazione
- Display
- Grafico
- Report Automatico
- Licenza

**Scheduler**

Avvio registrazione **Manuale**

**Orari di partenza**

Abilita

00.00 03.00 06.00 09.00 12.00 15.00 18.00 21.00

**Giorni di avvio**

Tutti i giorni  
 Lunedì  
 Martedì  
 Mercoledì  
 Giovedì  
 Venerdì  
 Sabato  
 Domenica

Durata registrazione 01.00

**Registrazione continua**

Abilita

Ora di avvio 00.00

Dividifile database ogni 4 ore

**Avvio registrazione da ingresso digitale**

Abilita

Canale digitale

**Opzioni**

Connetti se disconnesso


**Avvia Scheduler**


**Finestra di Log**

Tipo	Data	Descrizione
Informazione	10/05/2012 17.04.59:392	Progetto aperto correttamente.


Modalità DEMO: licenza non trovata

10/05/2012 17.05.55





7. Sezione Pagine di visualizzazione consente di creare/modificare le pagine per la visualizzazione dei dati: premendo **Aggiungi** si inserisce una nuova pagina ed è possibile selezionare i canali da visualizzare.



8. Inserire la chiave hardware per la Licenza e verificare le caratteristiche nella corrispondente sezione
9. Per avviare la comunicazione tra il datarecorder ed il sistema premere l'icona




10. Per avviare la registrazione premere




11. Per visualizzare i dati registrati selezionare la sezione Display


AI	Value
AI01	1,58
AI02	1,91
AI03	0,35
AI04	0,98

Tipo	Data	Descrizione
Informazione	10/05/2012 16.59.07:371	Progetto aperto correttamente.



12. Per visualizzare l'andamento delle variabili osservate selezionare la sezione Grafico





13. Per fermare la registrazione basta premere l'ìcona

