## PROCEDURA PER L'INVIO DI MAIL CON ACCOUNT GOOGLE GMAIL

Per consentire l'invio di mail dal proprio dispositivo tramite l'applicativo GMAIL è necessario attivare la verifica dell'identità in due passaggi dal proprio account Google seguendo la procedura riportata di seguito:

- Apri il tuo Account Google.
- Nel pannello di navigazione, seleziona Sicurezza.
- Nella sezione "Accesso a Google", seleziona Verifica in due passaggi. Inizia.

Segui i passaggi sullo schermo.

Una volta attivata la verifica dell'identità in due passaggi, selezionando la voce "Sicurezza" si accede al menù "Password" per le APP utilizzate:

1	Informazioni personali	Attività recenti sulla sicurezza		
۲	Dati e privacy	Password per l'app creata	10:40 · Italia	>
⋳	Sicurezza			
ã	Persone e condivisione	È stato modificato un passaggio di accesso: sono stati generati codici di backup	10:36 · Italia	>
	Pagamenti e abbonamenti	È stato attivato l'accesso con la verifica in due	10-24 . Italia	
i	Informazioni	passaggi	10.54 · Italia	£0
		Controlla le attività relative alla sicurezza (5)		

Accesso a Google				
Password	Ultima modifica: 4 nov 2021	>		
Verifica in due passaggi	Attiva	>		
Password per le app	1 passwords	>		

All'interno del menù troveremo la password che il sistema genera automaticamente:

n supportano la verifica i vrai tenerla a mente. Sco	n due passaggi. È sufficiente pri di più	inserire la password una	sola volta, così no
Password per le app			
Nome	Data creazione	Data ultimo utilizzo	0
seneca	10:40	10:43	Ĩ
Seleziona l'app e il disp	ositivo per cui vuoi generare	la password per l'app.	
Seleziona app	✓ Seleziona dispo	ositivo 👻	
			GENERA

N.B.: la procedura di autenticazione e di generazione password dovrà essere svolta per ogni device da abilitare all'invio delle mail.

MANUALE INSTALLAZIONE

La password generata automaticamente dovrà essere utilizzata all'interno delle APP come riportato di seguito:

Esempio 1:			
Basy MyAlarm2 - VER 5.4.9.0			×
File Tools Language ?			
Connect	🔢 🕒 🖬 🔊	ng 😮	SENECA
Search in sections			
୍  Search			
Project Target	E-MAIL CC	NEIGURATION	
MYAlam2-1 (ASCII) ~		IN IGONATION	
Conference			
SIM Configuration	ENABLE E-MAIL?	YES ~	
Configure Email	EMAIL		
Configurazione FTP >		muslam 2@amail.com	
Phone contacts >	MTALARMZ E-MAIL ADDRESS	myalamiz@gmail.com	
Email contacts >	REQUIRED AUTHER	TICATION? YES ~	
Digital I/O Configuration >	SERVER NEEDS PROT	ECTED CONNECTION (SSL) YES	~
Digital IN >	SEND MAIL	ECTED CONNECTION (SSE) TES	
Counters >	SEND MAIL		
Totalizer >	SMTP SERVER smtp.gmail.com	PORT	465 -
Analogic IN 1	AUTHENTICATION		
Analogic IN 2	USER NAME	mvalarm2	
Blackout alarm >			
Data logger > Send logs >	PASSWORD SMTP	ieoeoaancjsonb	
Sunrise/sunset			
Boiler >			
Timers >			
Fast Command >			
Ack ring/SysLog/M2M >			
Extended addressbook			
Date/Time >			
Leakage check >			
Medium string current >			
Increment IN. Alam		-	NEXT

## Esempio 2:

LOUD			C	onfigure	Cloud C	Connec
eneral SMTP Client	FTP Client	HTTP Client MG	TT Clier	nt		
RTU E-Mail Address	seneca@gmail	.it				
Mobile						
Remote Server Name		SSI	/TLS	Port	25	\$
Authentication Required		User Name				
		Password				
ntemet						
Remote Server Name	smtp.gmail.com	SSL	/TLS	Port	465	•
A threating Readed		User Name	User Name seneca@gmail.it			
	riedanea	Password	eoehcsojsccgcnfs			